

PASSE-FILS A BLOCAGE A ANGLE DROIT



- Les mêmes avantages que les passe-fils à blocage droits et en plus...
- Réduction d'encombrement. Le câble est dirigé selon la direction voulue.
- Fonctionnent comme pare-chocs supplémentaires.



Code		Réf.	Câble	Dimensions pour câble rond				
Noir	Blanc			A	B	Châssis	C	D
1374	1375	SR-15-1	6,3 - 7,4	12,7 - 13,1	11,4	2,5	10,3	17,5
1320	1321	SR-10-2	7,6 - 8,4	15,9	14,0	3,2	14,3	24,6
1327	1328	SR-11-2	8,3 - 9,0	15,9	14,0	3,2	14,3	24,6
1330	1331	SR-11K-2	8,3 - 9,0	15,9	14,0	5,1	14,3	24,6
1397	1398	SR-17-2	9,1 - 10,9	19,0 - 19,8	16,8	3,2	16,3	27,8

Code		Réf.	Câble	Dimensions pour câble plat				
Noir	Blanc			A	B	Châssis	C	D
1354	1355	SR-13-1	3,0 x 5,6	11,1	9,9	1,6	6,0	12,7
1361	1362	SR-14A-1	3,0 x 7,6	12,7	11,4	1,0	10,3	17,5
1361	1362	SR-14A-1	4,1 x 7,6	12,7	11,4	1,0	10,3	17,5
1364	1365	SR-14-1	3,0 x 7,1	12,7	11,4	2,5	10,3	17,5
1364	1365	SR-14-1	4,1 x 7,6	12,7	11,4	2,5	10,3	17,5
1384	1385	SR-16-1	3,8 x 10,2	14,3	13,3	3,2	12,7	22,2
1384	1385	SR-16-1	5,1 x 9,4	14,3	13,3	3,2	12,7	22,2
1424*	1425*	SR-20-1	3,8 x 10,2	14,2	18,5	2,0	10,3	20,6
1424*	1425*	SR-20-1	5,1 x 10,9	14,2	18,5	2,0	10,3	20,6
1434*	1435*	SR-20L-1	3,8 x 10,2	14,2	18,5	3,2	10,3	20,6
1434*	1435*	SR-20L-1	5,1 x 10,9	14,2	18,5	3,2	10,3	20,6
1440	1441	SR-21-2	8,0 x 16,8	28,0	25,4	3,2	18,7	36,5
1454*	1455*	SR-23-1	5,1 x 9,4	19,9	22,2	3,2	12,3	23,8
1454*	1455*	SR-23-1	6,1 x 13,0	19,9	22,2	3,2	12,3	23,8
1464	1465	SR-24-1	6,1 x 10,7	22,2	21,3	3,2	12,7	24,6
1464	1465	SR-24-1	7,4 x 16,5	22,2	21,3	3,2	12,7	24,6

* trou de montage OBLONG.

